
L1,L2,L3 3NPE ~ 50Hz 400V/TN-S
In=63A
str.3
QM1
63A
hl. vypínač
FV1
T2(C)
In=20kA
FA0.1
C25/3
25A
FA0.2
C25/3
25A
FA0.3
B20/3
20A
FA1
B10/1
10A
FA2
B10/1
10A
FA3
B10/1
10A
FA4
B10/1
10A
FA5
B10/1
10A
FA6
B10/1
10A
H07V-U 16 m
H07V-U 16 zž
A2
2
A1
1
K1
20A
200A
K2
20A
200A
PŘÍMÁ FÁZE PRO "svítidla s nouzovým modulem"
Blok kompen.
k impul. relé
max. 50tl.
N
PE
PA-MET
CYKY-J 5x1,5 - 25m
CYKY-J 5x16 - 25m
RH-WL4
CYA 16 zž
CYA 16 zž
CYA 6 zž
CYA 6 zž
CYKY-O 3x1,5
WS 1
1a
CYKY-J 5x2,5
WL 1
1a
1N
CYKY-O 3x1,5
WS 2
2a
CYKY-J 5x2,5
WL 2
2a
2N
CYKY-J 3x1,5
WL 3
3
CYKY-J 3x1,5
WL 4
4
CYKY-J 3x1,5
WL 5
5
CYKY-J 3x1,5
WL 6
6
PŘÍVOD Z RH
(B50/3A)
Přívod z RH
Budoucí vývody
Budoucí vývody
Budoucí vývody
REZERVA
REZERVA
REZERVA
OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ
VESTIBUL
OSVĚTLENÍ
VESTIBUL
OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ
CHODBA 1.NP
OSVĚTLENÍ
CHODBA 1.NP
OSVĚTLENÍ
SZŘ, SEKRETÁRIUM,
KUCHYŇKA, PŘEDSÍŇKA
OSVĚTLENÍ
ZÁSTUPCE ŘEDITELE,
ŘEDITELNA
OSVĚTLENÍ
TĚLOCVIČNA VELKÁ
OBVOD 1
OSVĚTLENÍ
TĚLOCVIČNA VELKÁ
OBVOD 2
K1,2 – IMPULZNÍ RELÉ 20A/230V
RS2 – PŘÍVOD, VÝVODY
2