
L1,L2,L3 3NPE ~ 50Hz 400V/TN-S
In=63A
str.3
QM1
63A
hl. vypínač
FV1
T2(C)
In=20kA
FA0.1
C32/3
32A
FA0.2
C25/3
25A
FA0.3
B20/3
20A
FA1
C10/1
10A
FA2
B10/1
10A
FA3
B10/1
10A
FA4
B10/1
10A
FA5
B10/1
10A
FA6
B10/1
10A
FA7
B10/1
10A
FA8
B10/1
10A
H07V-U 16 m
H07V-U 16 zž
A2
2
A1
1
K1
32A
300A
PŘÍMÁ FÁZE PRO "svítidla s nouzovým modulem"
Blok kompen.
k impul. relé
max. 50tl.
N
PE
PA-MET
CYKY-J 5x1,5 - 35m
CYKY-J 5x16 - 35m
RH-WL7
CYA 16 zž
CYA 16 zž
CYA 6 zž
CYA 6 zž
CYKY-J 5x10
WL0.1
CYKY-O 3x1,5
WS 1
1a
Stáv. CYKY-J 5x2,5
WL 1
1a
IN
CYKY-J 3x1,5
WL 2
2
CYKY-J 3x1,5
WL 3
3
CYKY-J 3x1,5
WL 4
4
CYKY-J 3x1,5
WL 5
5
CYKY-J 3x1,5
WL 6
6
CYKY-J 3x1,5
WL 7
7
CYKY-J 3x1,5
WL 8
8
PŘÍVOD Z RH
(B50/3A)
Přívod z RH
Budoucí vývody
Budoucí vývody
Budoucí vývody
RITC
m.č. 43
REZERVA
REZERVA
OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ
CHODBY
OSVĚTLENÍ
CHODBY
OSVĚTLENÍ
m.č. 45
OSVĚTLENÍ
m.č. 44
OSVĚTLENÍ
m.č. 43
OSVĚTLENÍ
m.č. 41, 42, 43
OSVĚTLENÍ
m.č. 40
OSVĚTLENÍ
m.č. 39
OSVĚTLENÍ
m.č. 38
K1 - IMPULZNÍ RELÉ 32A/400V
RS5 - PŘÍVOD, VÝVODY
2